




第 3-1 堂課

安裝 Libraries

1. 從雲端上，下載 Library，此 ZIP 包檔名為 linkit-7697-peripheral-drivers-for-arduino-1.2.zip。
2. 滑鼠右鍵 > 7-Zip > 解壓縮至此



3. 打開 檔案 > 偏好設定 內，找到你存放草稿馬簿的位置，用檔案管理員打開此路徑。





[1] <https://docs.labs.mediatek.com/linkit-7697-blocklyduino/arduino-12879560.html>

[2] <https://github.com/MediaTek-Labs/linkit-7697-peripheral-drivers-for-arduino/archive/v1.2.zip>

4. 此目錄下會放有你的 Sketch，以及一個叫做 **libraries** 的資料夾。

5. 將 ZIP 內的驅動程式，解壓縮到 **libraries** 內。



6. 會多一層資料夾叫 **linkit-7697...** 要注意是要把裡面的驅動抓出來攤平在 **libraries** 資料夾內。



01

安裝 Libraries

- 也就是把剛剛解壓縮後的資料裡的全部檔案，複製到本機端的 Libraries.



7. 關掉 Arduino 再重新開啟，就可以在 草稿碼 > 匯入程式庫內找到這些新增的驅動程式。

